

Statecznik magnetyczny LSI-C 13W 230V 50Hz EEI=B2

Kod ElektriKo: 98241 Kod Electrostart: 9.26.53.013



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc 2x7/9/11 W, 1x13W
- Typ lampy KLD-S

Stateczniki konwencjonalne i startery stanowią najprostsze rozwiązanie stosowane do zapłonu źródeł światła. Stateczniki wyposażone są w szybkozłączkę lub złączkę gwintową.

Type	Ref.№	Ballast					Lamp				Cp µF	EEI	EN 61347 Δt / Δtan°C	Figure
		V, Hz	Weight kg	C mm	l mm	L mm	W	A	Type	Cos φ				
4,6,8W	9.26.53 .004	230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 4	0,170	T5	0,27	2	B2	50/70	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 6	0,160	T5	0,31	2	B2	50/70	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 8	0,145	T5	0,35	2	B2	50/70	1
7,9,11 W	9.26.53 .007	230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 7	0,175	TC-S	0,31	2	B2	50/65	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 9	0,170	TC-S	0,35	2	B2	50/65	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 11	0,155	TC-S	0,44	2	B2	50/65	1
13W	9.26.53 .013	230, 50	0.34	37	90.5	105	1 x 13	0,165	T5	0,46	2	B2	55/70	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	2 x 7	0,175	TC-S	0,50	2	B2	55/70	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	2 x 8	0,175	T5	0,54	2	B2	55/70	1
		230, 50	0.34	37	90.5	105	2 x 9	0,170	TC-S	0,58	2	B2	55/70	1