

Inwerter 1-fazowy Growatt MIC 1500TL-X

Kod ElektriKo: 102654



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1500 W**
- Napięcie [V] **Wejście 50-500V / Wyjście 230V (180-280V)**
- Wymiary [mm] **274/254/138mm**
- Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
- Waga net. **6 kg**
- Liczba faz w sieci **1 - fazowy**
- Jedno wejście MPPT
- Ochrona przed powstawaniem łuku elektrycznego (AFCI) i usterek spowodowanymi zużyciem materiału
- Możliwość przewymiarowania inwertera nawet do 40%
- Dział techniczny czynny 7 dni w tygodniu od godziny 8 do 20
- Możliwość zdalnego sprawdzania parametrów pracy paneli fotowoltaicznych oraz sieci energetycznej przez monterów
- W pełni spolszczona aplikacja ShinePhone do zarządzania fotowoltaiką
- Ekran dotykowy pozwalający na szybki odczyt podstawowych parametrów pracy inwertera. Gwarantowana trwałość nawet po minimum 20 000 kliknięciach

Model	MIC 1000TL-X	MIC 1500TL-X	MIC 2000TL-X	MIC 2500TL-X	MIC 3000TL-X
Moc wyjściowa	1000W	1500W	2000W	2500W	3000W
(AC): Maksymalna moc paneli	1400W	2100W	2800W	3500W	4200W

fotowoltaicznych:

Ilość faz:	1	1	1	1	1
Maksymalna sprawność:	97.4%	97.4%	97.4%	97.6%	97.6%
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Interfejsy: USB / RS485 / Wi-Fi / GPRS / 4G	tak/tak/opc/opc/ opc/opc	tak/tak/opc/opc/ opc/opc	tak/tak/opc/opc/ opc/opc	tak/tak/opc/opc/ opc/opc	tak/tak/opc/opc/ opc/opc