

Akumulator NCR18650D290 D YLE 2900mAh Li-Ion 3.6V 10A

Kod ElektriKo: 107979



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe **3,6V**
- Pojemność baterii **2900mAh**
- Wymiary **18.4x65.0mm**
- Waga **0.02**

Akumulator przemysłowy 2900mAh 10.44Wh Li-Ion (litowo-jonowy) LiNCA 3.6V / 3.7V. Za dopłatą możliwość zgrzewania w dowolne pakiety. Akumulator bez zabezpieczenia PCM, można go używać tylko po zainstalowaniu PCM.

Wymiary: 18.4x65.0 mm. Waga 49 g.

Pojemność minimalna 2800mAh

Pojemność typowa 2900mAh.

Rezystancja wewnętrzna $\leq 25 \text{ m}\Omega$

Standardowy prąd rozładowania 0.58A

Maksymalny prąd rozładowania 10A

Standardowy prąd ładowania 580mAh

Maksymalny prąd ładowania 2030mAh

Ładowanie CC&CV do napięcia 4.2V

Zalecane rozładowanie do napięcia 2.5V

Zakres temperatur ładowania 0°C ~ 45°C

Zakres temperatur rozładowania- 20°C ~ 60°C

Uwaga!

Ogniwa Li-Ion / Li-Polymer mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia.

Każde ogniwo lub pakiet ogniw przed użyciem musi mieć zamontowany układ PCM.

Niewłaściwe użycie lub zwarcie może spowodować ogień lub eksplozję.

Używać ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa.

Nie wkładać ogniw do sprzętu lub ładowarek w odwrotnej polaryzacji.

Nie zwierać ogniw, np. poprzez włożenie do kieszeni razem z kluczami.

Zawsze używać ochronnych etui na ogniwa.

Nie rozbierać i nie deformować ogniw.

Nie używać jeśli ogniwo ma uszkodzona izolację.

Nie przeładowywać ani nie poddawać nadmiernemu rozładowaniu.

Nie poddawać działaniu wody i wysokich temperatur.

Nie lutować.

Unikać wibracji i nadmiernego nacisku.

Nie wystawiać ogniw na działanie ognia.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Nie używać modyfikowanych lub uszkodzonych ładowarek.

Nie zostawiać ogniw w ładowarce na dłużej niż 12 godzin.

Przechowywać w chłodnym, suchym i przewietrzonym pomieszczeniu.

Zużyte ogniwa poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami.