

Przetwornica UPS MAXX 3000W Sinus

Awaryjne zasilanie 12VDC/230VAC

Kod ElektriKo: 108007



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **ciągła 1500W**, chwilowa **3000W**
- Napięcie [V] **wejściowe DC 10-15,5V** , wyjściowe **AC 230V**
- Wymiary **335x180x120mm**
- Waga **5.62**

Przewidywane napięcie wyjściowe

Częstotliwość napięcia wyjściowego

Prąd pracy (a7owej)

Amplituda (V_{eff} - tryb sinus)

50/60±0.1Hz

<0.7A

Przetwornica UPS MAXX SINUS to zaawansowane urządzenie łączące w sobie funkcje zasilacza awaryjnego, przetwornicy DC/AC oraz prostownika. Doskonale sprawdzi się jako zabezpieczenie dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak piece CO, serwery, systemy monitoringu, pompy czy urządzenia elektroniczne.

W momencie wykrycia zaniku napięcia z sieci energetycznej, przetwornica automatycznie przełącza się w tryb awaryjny i zaczyna pobierać energię z akumulatora 12V. Po powrocie zasilania sieciowego urządzenie wraca do trybu normalnego i rozpoczyna ładowanie akumulatora prądem do 20A dzięki wbudowanemu elektronicznemu kontrolerowi.

Najważniejsze funkcje:

Czysty Sinus – bezpieczne zasilanie nawet najbardziej wrażliwych urządzeń

Funkcja UPS – automatyczne przełączenie na zasilanie z akumulatora

AVR (automatyczna regulacja napięcia) – stabilne napięcie wyjściowe

Wbudowana ładowarka akumulatorów – 3-stopniowy proces ładowania do 20A

Zdalne sterowanie – pilot przewodowy w zestawie

Dwa gniazda 230V AC + port USB – wygodne podłączenie wielu urządzeń

Zabezpieczenia:

Przeciążeniowe

Zwarciovowe

Termiczne

Sygnalizacja zbyt niskiego/wysokiego napięcia

Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.