

Regulator OT DIM

Kod ElektriKo: 16906 Kod Osram: 4050300943459



Dane techniczne:

- Masa produktu **81.00 g**
- Napięcie znamionowy **10 24 V**
- Częstotliwość sieciowa **0 Hz**
- Sprawność EUZ **96 %**
- Napięcie wejściowe **10.5 24 V**
- Napięcie wyjściowe **10.5 24 V**
- Moc wyjściowa **120 W**
- Straty mocy **4.0 W**
- Izolacja między obwodem pierw i wtórnym **3.75 kV**
- Długość **172.0 mm**
- Wysokość **20.0 mm**
- Szerokość **42.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **164.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **10 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 1.5 mm²**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +50 °C**
- Maks. temperatura obudowy **100 °C**
- Maks. temp. w punkcie pomiarowym **tc 70 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-25 85 °C**
- Trwałość SE **50000 h**

- Maks. długość przewodu -
- Zakres regulacji **0 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
- Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **II**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **CE / UR / VDE / VDE-EMC**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Inteligentny, elektroniczny stałonapięciowy 1-kanalowy regulator 1...10 V

Cechy produktu

- Maks. wyjściowe napięcie pracy: 5 A
- Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu
- Zakres regulacji: 0.1...100 %
- Wejście sterowania odseparowane od wyjścia zgodnie z wymaganiami SELV
- Odwracalny mechanizm ochrony przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem

