

Radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanalowy ROP-05

Kod ElektriKo: 60097 Kod Zamel: EXF10000091



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Ilość kanałów nadajnika/odbiornika **2**
- Napięcie zasilania **10 ÷ 14 V DC**
- Stopień ochrony **IP20**
- Częstotliwość **868 MHz**
- Kodowanie **transmisja z adresacją**
- Zasięg działania nadajnika **230m**
- Maksymalny prąd przekaźnika **5 A**
- Maksymalna moc przekaźnika **70W**

Odbiornik ROP-05 przeznaczony jest do realizacji prostych funkcji sterowania w instalacjach niskonapięciowych 10 ÷ 14 V DC. W połączeniu z nadajnikami systemu EXTA FREE umożliwia on realizację funkcji załącz/wyłącz, trybu monostabilnego, bistabilnego i czasowego. Odbiornik rekomendowany jest do współpracy z oświetleniem diodowym.

- Współpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE.
- Niezależne sterowanie maksymalnie dwoma odbiornikami w trybach: załącz/wyłącz, monostabilnym, bistabilnym, czasowym.
- 2 wyjścia przekaźnikowe beznapięciowe typu NO o maksymalnej obciążalności 5 A dla 250 V AC.
- Duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym).
- Niewielkie wymiary przystosowany do montażu w typowej puszcze instalacyjnej Ø60.
- Mały pobór mocy w stanie czuwania (0,15 W) odbiornik przystosowany do pracy ciągłej.