

# Przełącznik czasowy (opóźnione załączanie) PCM-06/U

Kod ElektriKo: 60182 Kod Zamel: EXT10000083



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **12 ÷ 240 V AC/DC**
- Znamionowy pobór prądu **6 mA**
- Waga **0.08**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **2000 VA**
- Styki **2NO/NC**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **8 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Dwufunkcyjny przełącznik czasowy PCM-06/U służy do realizacji funkcji opóźnionego wyłączenia (tryb A) i opóźnionego załączenia (tryb B). Przełącznik wyzwalany jest napięciem zasilającym z zakresu 12 ÷ 240 V AC/DC. W trybie A przełącznik pracuje do 10 minut po zaniku napięcia zasilania. Tryb ten można wykorzystać np. do sterowania wentylatorów łazienkowych. W trybie B przełącznik zostanie załączony po upływie ustawionego czasu  $t$  dlatego tryb ten

można zastosować np. do sygnalizacji dźwiękowej momentu startu silnika. Po sygnale (o długości  $t$ ) nastąpi włączenie silnika. Urządzenie zasilane jest napięciem z zakresu  $12 \div 240 \text{ V AC/DC}$ .

Wymiary jednomodułowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Opakowanie zbiorcze 60 [szt.]

Waga 80 g

Zakres nastaw czasu  $t$  dyskretnie  $0.1 \div 1 \text{ s}$

dyskretnie  $1 \div 10 \text{ s}$

dyskretnie  $1 \div 10 \text{ min}$

dyskretnie  $0.1 \div 1 \text{ min}$

dyskretnie  $6 \div 60 \text{ min}$