INFINITY 2 BWS 1W 1h SA/SE z pikt. uniwersalnym

Kod Elektriko: 87750 Kod Awex: IF2BWS/1W/B/1/SA/RU/WH/PO4

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Napięcie [V] **230V**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

info@elektriko.pl

– Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED

– Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii

– Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)

– Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo – awaryjnym

– Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic

– Możliwość zastosowania do centralnej baterii

– Montaż natynkowy do ściany, opcjonalnie możliwość montażu podtynkowego

– Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu, szyba z plexi

– Oprawa może być zasilana ciągle lub nieciągle

– Montaż do powierzchni płaskich wewnątrz budynku

– Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

WYKONANIE:

- Obudowa z białego lub szarego poliwęglanu
- Szyba z plexi

MONTAŻ:

- Natynkowy (ściana)
- Opcjonalnie podtynkowy (ściana**)

NAPIĘCIE ZASILANIA:

- Oprawa autonomiczna – 220 – 240VAC/50 – 60Hz
- Oprawa do centralnej baterii CB – 220 – 240VAC/50 – 60Hz; 176 – 275VDC
- Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

- 1W, 2W LED

CZAS ŁADOWANIA:

- ECO LED: maks. 24h
- STANDARD: maks. 24h
- PREMIUM: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:

- ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
- STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V
- PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO4 6,4V

KLASA IZOLACJI:

info@elektriko.pl

- II lub III

STOPIEŃ OCHRONY:

IP44

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:

- 30m

TEMPERATURA OTOCZENIA:

- ta : 0°C – + 40°C

OPCJE:

- SE – awaryjna (na ciemno)
- SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
- AT – autotest
- PT – przycisk testu
- RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
- FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
- CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

- Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
- Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu
- centralnej baterii FZLV

**wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl