

Luxeye Sense Dali Bt

Kod ElektriKo: 90849 Kod Osram: 4052899957411



Dane techniczne:

- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Wysokość **81,0 mm**
- Szerokość **90,0 mm**
- Średnica **95,0 mm**
- Masa produktu **144,00 g**
- Interfejs ściemniany **DALI**
- Typ instalacji **Zwieszenie**
- Ściemnianie **Nie**
- Kolor produktu **Biały**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Kąt detekcji **110 °**

- Obszar detekcji **10 m²**
- Maks. wysokość instalacji **5 m**
- Pasmo transmisji **15 m**
- Zakres pracy, czujnik światła **20÷5000 lx**
- Zakres temperatury otoczenia **0÷+55 °C**
- Moc systemu [AGGR] **0,40 W**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Automatyczne rozpoczęcie regulacji oświetlenia po włączeniu (funkcja niewymagająca dodatkowych czynności instalacyjnych)
- Podstawowe funkcje dostępne bez konieczności konfiguracji dzięki wcześniej zaprogramowanym ustawieniom
- Łatwe i szybkie ustawienie przy pomocy śrubokręta
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)

Obszar zastosowań

- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Korytarze

Cechy produktu

- Jeden kanał wyjściowy transmisji DALI
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Sterowanie standardowym przyciskiem
- Wyjścia wyposażone w elektroniczne zabezpieczenia odwracalnej ochrony przed zwarcie i przeciążeniem
- Zmiana opóźnienia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Zmiana natężenia oświetlenia przy pomocy śrubokręta bezpośrednio na czujniku
- Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa
- Sterownik ze zintegrowanym czujnikiem światła i obecności, kanał wyjściowy DALI
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Sterowanie oświetleniem przy pomocy aplikacji z funkcją Bluetooth
- Sterowanie oświetleniem przy pomocy smartfona
- Indywidualna aktywacja i dezaktywacja czujnika światła i obecności
- Wskaźnik działania o trzycolorowych diodach LED
- Dołączone różne rodzaje przesłon dla różnych obszarów wykrywania

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 20 elektronicznych układów zasilających

