

Przetwornica napięcia 600W Sinus 12VDC/230VAC [300W/600W]

Kod ElektriKo: 106027



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc maks **600W**
- Napięcie [V] **DC 10.8 V - 16 V --> AC 220 V - 230 V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **242×149×67**
- Waga **1.50**

Moc ciągła	300 W
Moc chwilowa	600 W
Napięcie wejściowe DC	10.8 V - 16 V
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.1Hz
Prąd pracy jałowej.	<0,4A
Mocowanie	Φ4mm
Wymiary	242×149×67
Waga	0,86 kg
Temperatura pracy	-20 °C~+50°C
Klasa ochrony	IP20

Kompaktowe rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o konwersji prądu stałego 12VDC na prąd zmienny 230VAC. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i niezawodnej konstrukcji, produkt gwarantuje stabilność oraz czysty sinusowy przebieg napięcia. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań awaryjnych, zapewniając niezawodne zasilanie w sytuacjach kryzysowych.

Seria tych urządzeń doskonale nadaje się do zastosowania jako systemy awaryjnego zasilania, niezawodnie wspierając działanie pomp CO, pomp w instalacjach kominkowych, a także silników indukcyjnych oraz innych urządzeń zautomatyzowanych, które wymagają stabilnego i bezpiecznego zasilania. Ich główną zaletą jest generowanie czystego sinusa na wyjściu, co pozwala uniknąć problemów związanych z przegrzewaniem się urządzeń indukcyjnych. W połączeniu z akumulatorem 12V stanowią kompleksowe rozwiązanie zapewniające zasilanie o napięciu 230VAC.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.