

Czujnik HIGH BAY

Kod ElektriKo: 17101 Kod Osram: 4008321410078



Dane techniczne:

- Moc systemu **0.6 W**
- Napięcie znamionowy **120...277 V**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Długość **115.6 mm**
- Wysokość **39.4 mm**
- Szerokość **115.6 mm**
- Średnica **115.6 mm**
- Kolor produktu **Biały**
- Zakres temperatury otoczenia **-10...+70 °C**
- Typ instalacji **Montaż/Sufit**
- Kąt detekcji **100 °**
- Obszar detekcji **18 m**
- Maks. wysokość instalacji **13 m**
- Obciążalność styku **5 A**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 35 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)

Obszar zastosowań

- Znakomita wysokość montażu
- Hale sportowe i fabryki

Cechy produktu

- 3 – 10 m: wykrywanie ruchu osób
- 3 – 13 m: wykrywanie ruchu pojazdów (np. wózków widłowych)
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 30 s – 20 min
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,25 W

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających
- Możliwa instalacja przy pomocy adaptera montażowego

