

Sterownik Radiowy rgb RF6-T

Kod ElektriKo: 39290



Wymiary: L127×W41×H32 mm

Waga: 200g

Metoda połączenia: wspólna anoda

Maksymalny prąd obciążenia: 18A (6A na kanał)

Gwarancja: 24 miesiące

Metoda sterowania:

Zdalne sterowanie radiowe.

Funkcje pilota zdalnego sterowania:

On/Off: włącz lub wyłącz urządzenie

Mode: wybór programu pracy sterownika (sterownik posiada 9 programów)

Pause: wstrzymanie/wznowienie działania programu

Color Ring: wybór barwy światła

B+/S+: zwiększenie jasności/prędkości automatycznej zmiany barw

B-/S-: zmniejszenie jasności/prędkości automatycznej zmiany barw

Temperatura pracy: od -20 do 60 °C

Napięcie wejściowe: DC 12-24V