

Czujnik ruchu SLICK JQ-L-B

Kod ElektriKo: 6594 Kod Kanlux: 8391



Dane techniczne:

- Kolor **czarny**
- Waga **0.26**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1/-/50**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz i wewnątrz**
- Zakres regulacji w poziomie **90°**
- Zakres regulacji w pionie **45°**
- Maksymalna moc źródła światła **1200W**
- Przyłącze **złączka 3 x 1-2,5**
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- obudowa: tworzywo sztuczne

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 10min

