

Bezprzewodowy Sterownik Dzwonka Smyk 230v Z Przyciskiem Hermetycznym

Kod ElektriKo: 78710 Kod Zamel: Sun10000002



Dane techniczne:

- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Kolor **biały**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary [mm] **145 x 36 x 80 mm**
- Pobór mocy **3 VA**
- Zasilanie **230 V AC**
- Znamionowe napięcie zasilania **230 V AC**
- sterowanie dzwonkiem o dowolnym dźwięku i napięciu zasilania bez konieczności rozbudowania instalacji dzwonekowej,
- możliwość równoległego podłączenia do istniejącej instalacji dzwonekowej,
- idealna pomoc dla osób niedosłyszących lub w warunkach podwyższonego natężenia hałasu (dzięki możliwości równoległego podłączenia oświetlenia),
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: uzależniony od mocy nadajnika (przycisku) i czułości odbiornika (dzwonka), z którym współpracuje - patrz tabela,
- możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru),
- monostabilny tryb pracy (wybór czasu działania urządzenia z zakresu od 0,5 s do 11 s),
- odbiornik zasilany bezpośrednio z sieci 230 V (np. z puszki rozgałęźnej),
- sterownik może współpracować jednocześnie z tradycyjnym przyciskiem dzwonekowym lub przyciskami bezprzewodowymi (PDH-991, PDH-227, PDB-233) produkcji ZAMEL (Seria "X"),
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-236,
- liczbę przycisków dzwonekowych sterujących jednym odbiornikiem można zwiększać w miarę potrzeb.