

Zasilacz elektroniczny LED Bravo Driver 40w

Kod ElektriKo: 97795 Kod Kanlux: 28026



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **40**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **130g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **nie**
- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Prąd znamionowy [A] **0,25**
- Napięcie wejściowe - PRI [V] **220-240**
- Rodzaj zasilacza **stałoprądowy**
- Maksymalna temperatura Ta [°C] **25**
- Napięcie wyjściowe - SEC [V] **30-42**

- Prąd wyjściowy - SEC [mA] **1050**
- T_c [°C] **75**
- Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych **tak**
- Zabezpieczenie zwarciovowe **1**
- Akcesoria **220-240 AC**
- λ **0,95**
- Zabezpieczenie termiczne **110°C**
- Zabezpieczenie przeciążeniowe **1**

Zasilacz LED Bevo DRIVER